

İLETİŞİM AYARLARI

Ayarlar bölümünden İletişim ayarlarına girilir;

Entegre



Entegre



WS Adresi yazan alana IP yazılır.
Önce Bağlan → Tıklanır
Bağlantı Başarılı mesajından sonra →
Firma alanında ilgili firma (data) dosyası
seçilir ve saklanır.

Import / Export Ayarları

Alma Dizini \\My Documents\ Seç
Gön. Dizini \\My Documents\ Seç

Bu bölümde el terminali içindeki bölümlerden biri seçilerek, örneğin buradaki gibi My Documents bölümü seçildiğinde stok sayım yaptığımızı düşünelim, merkezi güncelleme sırasında Sayım.xml → \\My Documents\ içine kopyalanacaktır.

Güncellemelerde veri kontrolü yap!

Bu işaretleme iki farklı dataya, aynı veriyi aktarmak istenildiğinde, otomatik veri kontrolü sağlamak amacıyla kesinlikle işaretli bırakılmalıdır.

EntegrePro



Örneğin : İki farklı firmanız(data) var. Her ikisine de aynı faturayı aktarmak istiyorsunuz. Faturada hem cari hem stok kartı seçilir, bu önemli eşlemelerde sorunsuz çalışması için yapılan kontroldür.

WEB Servisi Ayarları

WS Adresi : Web Servisinin kurulu olduğu bilgisayarın IP'si yazılmalı. **Bay-t Entegre program datasının bulunduğu IP yazılmalı** **Bağlan** butonu tıklanmalı. Bağlantı başarılı mesajı gelince firma seçilip saklanmalıdır.

DB Adresi : Web Servisinin bulunduğu IP ile Firebird Server 'in bulunduğu IP 'ler farklı olduğunda localhost adresine, Firebird Server' in olduğu IP yazılır.

EntegrePro için;datanın bulunduğu pc IP\INSTANCE NAME (Entegre klasöründe bulunan Entegre.ini dosyasına bakılabilir.) yazılacak.

Kullanıcı : sa (EntegrePro da var)

Şifre : MS SQL Kurulumunda verilen sa kullanıcıasına ait şifre yazılacak. SQL Server EntegrePro setupı içinden kurulmuş ise default 'bayt' yazılacak. (EntegrePro da var)

Firma : WS adresi kısmında bağlantı mesajı alındıktan sonra, el terminali ByteMobile programı içine hangi firma (data) dosyası bilgileri (verileri) alınmak istenirse, ilgili firma seçilmeli ve **sakla** butonu ile kayıtlı edilmeli.

Kurulumlarda İletişim Ayarları Sıralaması

Önce lisans alınır → ardından İLETİŞİM AYARLARI yapılır saklanır.

Önemli Not:

İletişim Ayarları Bölümü önemli ve dikkat edilmesi gereken bir bölümdür. Hangi firma dosyası ile veriler eşlenecek ve gönderilecek ise, seçim yapılmış olacaktır.

ByteMobile sıfır kurulumlarda yeniden doğru **IP yazılarak → Bağlan → Sakla** yapılmalıdır. Saklanan dosyası ise El terminali \Program Files\ içindeki ByteMobile klasöründeki **Bytemobile.sdf** uzantılı data dosyasıdır.

-Versiyon geçişlerinde sıfır kurulum gibi yeniden yapılmalıdır. Ama önce içindeki önemli veriler varsa merkezi güncelleme ile Bay-t Entegre firma dosyasına aktarılmalıdır.

-Eğer Bay-t Entegre versiyonu ile birlikte değişen Bytemobile versiyonu var ise, geçiş yapılmadan önce, var olan versiyonda önce el terminali içindeki bilgilere merkeze güncelleme yapılarak daha sonra yeni versiyon kurulmalıdır.

Her iki seçenekte de ByteMobile.sdf dosyası değişeceğinden önemlidir!

\Program Files\ByteMobile\ByteMobile.sdf