

MERKEZİ GÜNCELLEME

Bytemobile el terminali programı içinde kayıt etmiş olduğunuz tüm işlemler, Güncelleme Bölümü – Merkezi Güncelleme ile Bay-t Entegre programına gönderilmesi sağlanır.



Yapmanız gereken işlemler bittiğinde, bu bölüme gelip üst bölümden ilgili data dosyası seçilmeli, alt bölümde de Bay-t Entegre bölümü içine aktarılmasını istediğiniz fişlerin seçimi yapılmalıdır. **GÜNCELLE** butonuna tıklandığında Bytemobile içindeki fişler Program içerisinde ilgili bölümlere gönderilecektir.

Güncelleme bitince alt tarafta **TAMAM** butonu aktif hale gelir işlem bitmiş demektir.

En alt kısımda **GÜNCELLENENLERİ SİL!** Seçimi yapıldığında, el terminalinden merkeze giden fişlerin silinmesi sağlanır. (Fişler silinmek istenmiyorsa, bu alanı işaretlemek zorunlu değildir)

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Versiyon geişlerinde Bytemobile iinde bulunan kayıtların Bay-t Entegre programına merkezi gncelleme blm ile aktarılması saėlanmalıdır. Daha sonra Bay-t Entegre programı yeni srm geiři saėlanmalı ve ardından aynı srme uyumlu olan BYTEMOBİLE kurulumu el terminali iin yapılmalıdır.

Aynı fiř numaralarının kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Kullanılan her el terminali iin farklı numaralama yapılmalı ve bu numaralar Bay-t Entegre programı fiř numaralarından da farklı olmalıdır.

Merkezi gncelleme blmnn st kısmında, farklı iki data dosyası seėimi yapılabilir. El terminali iindeki verileri aynı anda farklı iki data dosyasına da gncelleme yapabilirsiniz. Fakat her iki data dosyasında da kullanılan kartları kodları ve adları aynı olmalı, farklılıklara dikkat edilmelidir.

Sayım Fiři, diėer blmlerden farklı olarak direkt Bay-t Entegre data dosyasına gnderilmez. El terminali cihazı iinde My Documants Klasr iine sayım.xml dosyası olarak gnderilir.

Bu dosya el terminali cihazı iinde cihazın usb'si bilgisayara baėlı durumda iken kopyalanıp bilgisayara alınmalı. Bay-t Entegre iinde Stok sayım blmne gelip detay butonu iinde bulunan xml oku ile sayım ekranı zerine aėrılmalıdır.

BİLGİ SIFIRLAMA



SIFIRLAMA

Stok cari hareket ve bakiyeleri sil! El terminali içinde yer alan stok kartları ve cari kartlarının bakiyelerinin, hareketlerinin silinmesi sağlayacaktır. Bu alan işaretlenir ardından aşağıda yer alan sıfırla butonu tıklanırsa istenilen işlem gerçekleşmiş olur.

Cari kartları sil! Bu alan işaretlenerek cari kartların silinmesi sağlanır. Bu alan işaretlenir ardından aşağıda yer alan sıfırla butonu tıklanırsa istenilen işlem gerçekleşmiş olur.

Stok kartları sil! Bu alan işaretlenerek cari kartların silinmesi sağlanır. Bu alan işaretlenir ardından aşağıda yer alan sıfırla butonu tıklanırsa istenilen işlem gerçekleşmiş olur.

YENİDEN GÜNCELLEME

Stok fişini güncellenebilir yap

Merkeze gönderilen stok ile ilgili işlemlerin fişleri diğer fişlerden farklı olarak el terminali içinde başında yeşil işaretli olarak izlenebilecektir. Bu fişleri merkezi güncellemede silinmedi ise sonradan silbilmek için, bu alan işaretlenir ardından aşağıda yer alan sıfırla butonu tıklanırsa istenilen işlem gerçekleşmiş olur.

Cari fişini güncellenebilir yap

Merkeze gönderilen cari ile ilgili işlemlerin fişleri diğer fişlerden farklı olarak el terminali içinde başında yeşil işaretli olarak izlenebilecektir. Bu fişleri merkezi güncellemede silinmedi ise sonradan silbilmek için, bu alan işaretlenir ardından aşağıda yer alan sıfırla butonu tıklanırsa istenilen işlem gerçekleşmiş olur.